

شرح پیغامهای IBSng برای کاربران

شماره خطا	شرح پیغام خطا	علت بروز خطا
900	User with normal username does not exists	کاربری با Username مورد نظر در IBSng وجود ندارد.
901	User is locked	کاربر توسط مدیر سیستم Lock شده است و مجوز ورود ندارد.
902	User does not have charge for type Internet	برای کاربر قانون شارژ تعریف نشده است.
903	No rule can be applied	شرایط وصل شدن کاربر با شرایطی که در قانون شارژ برای آن تعریف شده، یکسان نیست.
904	Absolute expiration date has reached	کاربر به علت سررسید تاریخ Absolute Expiration، مجوز ورود ندارد.
905	Relative expiration date has reached	کاربر به علت سررسید تاریخ Relative Expiration، مجوز ورود ندارد.
906	Credit has finished	اعتبار کاربر به پایان رسیده است.
907	Wrong password	رمز عبور اشتباه وارد شده است.
908	Maximum number of concurrent logins reached Ras does not allow multi login	اتصالات همزمان کاربر، بیشتر از تعداد مجاز می باشد. (رخ دادن این خطا امکان دارد به خاطر وجود اشکال در Ras نیز باشد)
909	Unknown Error	رخ دادن اشکال پیش بینی نشده
910	You can not login from this MAC address	کاربر از این Mac آدرس اجازه اتصال ندارد
911	You can not login from this IP address	کاربر از این IP آدرس اجازه اتصال ندارد
912	You can not use VoIP and Internet Services simultaneously	کاربر نمی تواند همزمان از ۲ سرویس اینترنت و VoIP، استفاده کند
913	You can not login from this caller id	کاربر از این Caller ID اجازه اتصال ندارد
914	User Timely quota has been exceeded	میزان استفاده زمانی کاربر در این دوره به پایان رسیده است. (Monthly/Daily Time Periodic Accounting)
915	User Traffic quota has been exceeded	میزان استفاده حجمی کاربر در این دوره به پایان رسیده است. (Monthly/Daily Traffic Periodic Accounting)
916	System shutdown	سرویس IBSng در حال متوقف شدن است و به کاربران اجازه اتصال نمی دهد
917	Login is not allowed at this time because of system maintenance	مدیر سیستم به کاربران اجازه ورود نمی دهد

